



# Trennmesserkasten mit 3 Trennmessern für Einspeisung + und - mit Überbrückung + oder - (mit 2 Eingängen und 3 Ausgängen)

Artikelnummer B1515-04



## Abmessungen

Länge: 820 mm  
Breite: 386 mm  
Höhe: 266 mm

## Material und Gewicht

Gewicht: 34.2 kg  
Material: GFK

## Angewandte Normen

EN 50119-1: 2009  
EN 50123-1: 2003  
EN 50124-1: 2001

## Funktion

Das Trennmesser ist ein Trennschalter, der nur in spannungsfreiem Zustand geschaltet werden darf. Es dient zur Schaltung und Überbrückung von Fahrleitungs-Sektoren.

## Spezifikationen

Nennspannung: 1.5 kV DC  
Bemessungs-Betriebsstrom: 1 kA

## Bemerkungen

- Mit Befestigungskreuz
  - Schlosszylinder nach Angabe, die Schlüssel werden mitgeliefert
  - Ohne Bohrungen für Ein- und Ausgänge
- Anwendung
- Für Einspeisung + und -