



Trennmesserkasten mit 3 Trennmessern für 2 Einspeisungen von 2 Sektoren mit Überbrückung (mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen)

Artikelnummer B1515-02



Abmessungen

Länge: 820 mm
Breite: 386 mm
Höhe: 266 mm

Material und Gewicht

Gewicht: 34.8 kg
Material: GFK

Angewandte Normen

EN 50119-1: 2009
EN 50123-1: 2003
EN 50124-1: 2001

Funktion

Das Trennmesser ist ein Trennschalter, der nur in

spannungsfreiem Zustand geschaltet werden darf. Es dient zur Schaltung und Überbrückung von Fahrleitungs-Sektoren.

Spezifikationen

Nennspannung: 1.5 kV DC
Bemessungs-Betriebsstrom: 1 kA

Bemerkungen

- Mit Befestigungskreuz
- Schlosszylinder nach Angabe, die Schlüssel werden mitgeliefert
- Ohne Bohrungen für Ein- und Ausgänge Anwendung
- Für 2 Einspeisungen von 2 Sektoren mit Überbrückung