

# BCD-switch with cable loom BCD without push-buttons

Item number 102719



## Dimensions

Housing: 150 mm x 132 mm

## Material and weight

Weight: 0.465 kg

## Function

Der Chauffeur kann die Weichensteuerung über die BCD-Einheit beeinflussen. Mit dem BCD-Rad kann man die gewünschte Liniennummer eingeben. Die Taster dienen der manuellen Beeinflussung der Weichensteuerung.

## Specification

Interfaces: RS485, Digital Output

Ambient temperature service: -20° C up to +60° C

Ambient temperature store: -40° C up to +40° C

Operating voltage: 20-28 V DC

Current requirement: max. 2 A

Type of protection: IP 20

Power requirement: 24 V DC @ 40 mA

Plug: 12-pol plug

## Comments

- not security-relevant
- not UV-resistance